

Sirena



Una vez agregada a una red Z-Wave, la sirena Aeotec permite configurar y generar condiciones de alarma completa a través de los disparadores de otros dispositivos.

Este dispositivo sirve de actuador para su sistema de alarma, la sirena ZW080-A17 de Aeotec puede ser disparada por sensores, por ejemplo, cuando un sensor movimiento reporta actividad en cualquier parte de la casa accionará la sirena si así usted lo ha configurado. Puede hacer esto con varios tipos de sensores Z-Wave .

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

- * Alerta sonora de 105 dB
- * Compatible con todos los centros de control Z-Wave.
- * Este dispositivo sirve como repetidor de la red Z-Wave.
- * Duración de batería interna hasta 3 horas encendida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Referencia	ZW080-A17
Versión Z-Wave	Z-Wave PLUS.
Frecuencia Z-Wave	908.42MHz (US).
Tipo de Cifrado	AES-128
Distancia de la Señal Z-Wave	100 metros en línea de vista.
Nivel de Ruido	105 dB.
Voltaje	120 Vac, 60 Hz.
Batería de Reserva Interna	430 mAh (de litio).
Consumo	En espera: 0.7 W; En funcionamiento: 1.7W.
Temperatura de Funcionamiento	0° C a 45° C.
Tipo de Sonido	Ajustable 5 sonidos diferentes.
Alerta Lumínica	3 LED de alerta.
Peso	85 g.
Dimensiones	8.5cm x 5.7cm x 6.5cm (L x W x D).
Certificaciones	CE y RoHS